



HDSD FS 800S

- ☐ Nhập 3 số id (Vd:006) kết thúc **bấm #**.

Lưu ý : Admin chỉ để được mã id **001 002 003**.

User nhập các mã id từ **004 đến 100**.

- ☐ Quét thẻ từ vào (1 thẻ từ tương ứng 1 id)

- ☐ Kết thúc **bấm #**

☐ *Cài đặt thành công*

3. XÓA NGƯỜI DÙNG:

- ☐ Bấm * # (mật khẩu admin) # (1 lần)

- ☐ Chọn 1. User Finger ⇨ Chọn 3. Delete User : Xóa người dùng

- ☐ Nhập ID cần xóa ☐ kết thúc **bấm #**

4. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

- ☐ Bấm * # (mật khẩu admin) # (1 lần)

- ☐ Chọn 4. System Setting **bấm #**

- ☐ Chọn 1. Time Set **bấm #**

- ☐ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút

☐ *Cài đặt thành công*

5. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ THÔNG PHÒNG:

- ☐ Bấm * # (mật khẩu admin) # (1 lần)

- ☐ Chọn 4. System Setting **bấm #**

- ☐ Chọn 3. AlwaysUnlocked **bấm #**

- ☐ Kết thúc **bấm #** (YES)

6. CÀI ĐẶT APP TUYA

☐ *Cài đặt APP – WiFi:*

Bước 1: Download phần mềm “Tuya Smart ” về điện thoại ⇨ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

☐ *Lưu ý: Bật wifi điện thoại và Bluetooth*

Bước 2: Thao tác trên khóa

- ☐ Bấm * # (mật khẩu admin) # (1 lần)

⇨ Chọn **5. Networking** **bấm #**

⇨ Chọn **1. Enter_net**

Bước 3:

Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart ”

☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ chọn “Máy ảnh và khóa” ☐ chọn “ Khoá cửa thông minh (Wi-Fi) “

☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo “

☐ chọn “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy”

☐ chọn “ AP Mode”

□ Trên điện thoại, vào “Cài đặt” -> Chọn mạng wifi do khóa phát ra : “**SmartLife-0EE9**”
. Sau đó, chuyển về Ứng dụng Tuya đang mở sẵn và chờ kết nối.
Khóa có tiếng Bíp -> Kết nối thành công

Thực hiện thao tác theo thứ tự để kết nối khóa và app trên điện thoại

7. RESET KHÓA

Cách 1: Nhấn vào nút bên trong nắp hộp pin khoảng 10s

Cách 2: Reset trên khóa

- ☐ Bấm * # (mật khẩu admin) # (1 lần)
- ☐ Chọn 4. System Setting bấm #
- ☐ Chọn 6. Initial bấm #

Khi Reset xong, mật khẩu mặc định là : 123456